

## SKY-DA7T/SKY-DA10T FW Update方法

お問い合わせいただきありがとうございます。

### ●ファームウェアのダウンロード方法につきまして

#### 【手順】

① スカイクリエーションのホームページを開く

<https://skycreation.biz/business3/>

② ページ下部までスクロールし、「ディスプレイオーディオ」をクリック

③ 該当の型番を選択

④ 画面最下部までスクロールし、「ファームウェアダウンロードはこちら」をクリック

上記手順にてダウンロードが可能となります。

### ●ファームウェアのアップデート（更新）方法につきまして、下記の通りご案内いたします。

① USBメモリーをFAT32でフォーマットする。サイズは200MB程度

USBメモリーサイズが大きいと、FAT32でフォーマット出来ない場合があります。

その場合は、下記ツールをダウンロードして頂き、ツールにてフォーマットします。

<https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm>

② ZIPファイルをダウンロードして、解凍してUSBのルートに以下の**2つ**のファイルをコピーします。

GEMINI\_PACK.BIN

ISPBOOOT.BIN

③ コピーしたUSBメモリーをSKY-DAのUSB端子(CarPlay/AndroidAuto)に接続します。

④ SKY-DAを起動して、設定 → システム → ユーザーのアップグレード → システムのアップグレードをタップして、Verify Pass の“レ”マークをタップすると、しばらくしてからアップデートが開始されて、“Updating・・・”が表示されます。



※“Updating・・・”が表示されない場合は、USBメモリーを変更して、実施願います。

USBメモリーとの相性がある様です。

⑤ “Burn success, welcome!”が表示されます。



⑥ ACCをOFFして、USBメモリーをぬいてから再度ACCをONしてください。