# SKY-DA T・Fシリーズ　FW Update方法

お問い合わせいただきありがとうございます。

●ファームウェアのダウンロード方法につきまして

【手順】
① スカイクリエーションのホームページを開く
https://skycreation.biz/business3/
② ページ下部までスクロールし、「ディスプレイオーディオ」をクリック
③ 該当の型番を選択
④ 画面最下部までスクロールし、「ファームウェアダウンロードはこちらから」をクリック
上記手順にてダウンロードが可能となります。

●ファームウェアのアップデート（更新）方法につきまして、下記の通りご案内いたします。

① USBメモリーをFAT32でフォーマットする。 サイズは200MB程度
USBメモリーサイズが大きいと、FAT32でフォーマット出来ない場合があります。
その場合は、下記ツールをダウンロードして頂き、ツールにてフォーマットします。
https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm

②ZIPファイルをダウンロードして、解凍してUSBのルートに以下の**2つ**のファイルをコピーします。
GEMINI_PACK.BIN
ISPBOOOT.BIN

③コピーしたUSBメモリーをSKY-DAのUSB端子(CarPlay/AndroidAuto)に接続します。

④SKY-DAを起動して、設定 → システム → ユーザーのアップグレード → システムのアップグレードをタップして、Verify Pass の”レ”マークをタップすると、しばらくしてからアップデートが開始されて、”Updating・・・”が表示されます。




※"Updating・・・”が表示されない場合は、USBメモリーを変更して、実施願います。
USBメモリーとの相性がある様です。

⑤”Burn success, welcome!”が表示されます。




⑥ACCをOFFして、USBメモリーをぬいてから再度ACCをONしてください。